



Элементы рамы				
№	Вид	Артикул	Наименование	Кол-во
1		INT-3605	Профиль рамный вертикальный	2 шт.
2		INT-3605	Профиль рамный горизонтальный	1 шт.
3		ADK-651	Соединитель угловой	2 шт.
4		ADR-114	Уплотнитель притворный	5,1 м.
5		KDS-432	Планка ответная	1 шт.
6		KDS-425	Полупетля нижняя	2 шт.
7		ADK-653	Заглушка Ø14 мм	8 шт.

Сборка рамы

- Собрать раму из профилей (1) и (2), установив в каждый угол соединитель (3).
- Зафиксировать углы, закручивая шестигранным ключом винт в соединителе (3) через специальное отверстие в профиле.
- Установить уплотнитель (4) в паз на профилях (1) и (2)
- Закрепить саморезами ответную планку (5).
- Закрепить нижнюю полупетлю (6) снизу и сверху рамы с помощью винтов.
- Закрепить раму в проеме, отверстия закрыть заглушками (7).

Элементы створки				
№	Вид	Артикул	Наименование	Кол-во
8		INT-3606	Профиль створки вертикальный	2 шт.
9		INT-3606	Профиль створки горизонтальный	2 шт.
10		ADK-652	Соединитель угловой	4 шт.
11		ADR-195	Уплотнитель под заполнение 5 мм	7 м.
12		KDS-425	Полупетля верхняя	2 шт.
13		KDS-431	Замок	1 шт.
14		KDS-182	Цилиндр	1 шт.
15		KDS-430	Гарнитур нажимной	1 шт.
16			Заполнение толщиной 5 мм *	1 шт.
17			Заполнение толщиной 5 мм *	1 шт.
18		INT-3608	Импост *(п.3)	1 шт.
19		KDS-192	Саморез 4,2x32 DIN 7981 *(п.3)	2 шт.

Сборка створки

- Собрать створку из профилей (8), (9), (18) установив в каждый угол соединитель (10), а во внутрь створки заполнения (16), (17) с установленным по периметру уплотнителем (11).
- Зафиксировать углы, закручивая шестигранным ключом винт в соединителе (10) через специальное отверстие в профиле.
- Закрепить верхнюю полупетлю (12) снизу и сверху створки с помощью винтов.
- Закрепить замок (13), нажимной гарнитур (15), цилиндр (14).

* Примечание
 1. Зазор между створкой и полом 9,5 мм.
 2. Заполнение (16) - размером 750 x (A - 81) мм, (17) - размером 750 x (2022 - A) толщиной 5 мм
 3. Для крепления угловых соединителей использовать шестигранный ключ S = 3 и 4 мм.
 4. Для крепления импоста сделать сквозное отверстие Ø4,5 мм, затем снаружи отверстие увеличить до Ø14 мм.
 5. Доводчик и заполнение в комплект не входят и приобретаются отдельно.